

SV230AR

# Avertisseur vocal & multi-tons | radio | 230V AC | rouge



## Caractéristiques

|                   |                                                                         |                                 |                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Bon à savoir      | Batterie, presse-étoupe, bouchon de ventilation et contre-écrous inclus | Matière                         | ABS, auto-extinguible            |
| Communication     | Radio LoRa                                                              | Niveau sonore (max.)            | 126dB(A) @ 1m                    |
| Couleur           | RAL 3000 rouge                                                          | Nombre de sons personnalisables | 128, 100% personnalisable        |
| Courant nominal   | 0,9A @ 230V AC                                                          | Nombre de tonalités             | 45                               |
| Dimensions        | 190mm x 190mm x 190mm                                                   | Poids                           | 2700g                            |
| Entrée de câble   | -40°C jusqu'à +60°C                                                     | Régulateur de volume            | Contrôle total                   |
| Humidité relative | Moins de 90% (sans condensation) à 20°C                                 | Température d'utilisation       | -25°C jusqu'à +55°C              |
| Indice IP         | IP66                                                                    | Tension de fonctionnement       | 100-240V AC                      |
| Marquage CE       | Oui                                                                     | Type                            | Modules de sonore                |
| Marque            | SmartVOX®                                                               | Type de montage                 | Pattes de fixation à l'extérieur |

## Good to know ⓘ

Ce sirène dispose d'une batterie de secours intégrée qui peut maintenir le système actif pendant 6 heures.

